

Käyttöohje (FI)

Arcadia ProT5 UVB Kit / ShadeDweller ProT5

Päivitetty: 13.02.2026

Tämä ohje kattaa Arcadia ProT5 UVB Kit- ja ShadeDweller ProT5 -valaisinrunгон turvallisuus-, asennus- ja huolto-ohjeet. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempiä tarvetta varten.

1. Käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön vivaarioiden/terraarioiden ja lintuhäkkien valaistukseen. Valaisin on kaksoiseristetty (Class II) ja sen suojausluokka on IP20 (ei vesitiivis).

Tärkeää: Älä katso suoraan valonlähteeseen.

2. Mallit ja yhteensopivuus

ProT5 UVB Kit -valaisinrunkoja on useita teho- ja pituusluokkia:

Malli	Teho	Pituus (valaisin)
RARTP8S	8 W	315 mm (12,5")
RARTP14S	14 W	570 mm (22,5")
RARTP24	24 W	570 mm (22,5")
RARTP39	39 W	870 mm (34")
RARTP54	54 W	1170 mm (46")

Sähkö: 220–240 V / 50 Hz. Suojausluokka: IP20.

Teho	kWh / 1000 h (ohjeen taulukko)
8 W	9
14 W	16
24 W	26
39 W	44
54 W	60

3. Suositellut vähimmäisetäisyydet

Ohjeessa on mallikohtaiset vähimmäisetäisyydet (eläimen ja valaisimen välillä). Pidä aina riittävä etäisyys ja tarjoa eläimelle myös varjo/viileämpi alue.

Malli	Vähimmäisetäisyys (ohje)
RARTP8S (8 W)	250 mm (10")
RARTP8SA (8 W)	75 mm (3")
RARTP14S (14 W)	100 mm (4")
RARTP39 (39 W)	250 mm (10")

Huom: Kaikille malleille ei ole erikseen listattu vähimmäisetäisyyttä pikataulukossa. Noudata valmistajan UVB-ohjeita ja mittaa UV-taso tarvittaessa.

4. Turvallisuusohjeet

- Irrota pistoke seinästä ennen huoltoa ja puhdistusta. Älä vedä johdosta – vedä pistokkeesta.
- Valaisin voi kuumentua. Älä koske käytön aikana. Anna jäähtyä ennen huoltoa.
- IP20: ei vesitiivis. Älä käytä veden päällä tai lähellä vettä. Jos sähköosat kastuvat, irrota pistoke heti.
- Älä käytä laitetta viallisella lampulla. Vaihda oikean tyyppiseen ja tehoiseen lamppuun viipymättä.
- Älä käytä muita kuin Arcadian suosittelemia lisäosia – voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Älä asenna tai säilytä paikassa, jossa laite altistuu sään ääri-ilmiöille tai pakkaselle.

5. Asennus (fyysinen)

- Valitse sopiva paikka lähellä pistorasiaa. Älä kytke laitetta pistorasiaan asennuksen aikana.
- Pidä valaisin hyvin tuulettuvassa paikassa ja erossa muista lämmönlähteistä.
- Suuntaa valo terraarion/vivaarion sisään.
- Aseta valaisin verkkokannen päälle tai kiinnitä ruuveilla vivaarion kattoon (2 ruuvia, ei sisälly).
- Pidä virtajohto ja valaisin poissa eläinten ulottuvilta.

6. Asennus (sähkö)

- Varmista, että jännite ja taajuus vastaavat tuotteen merkintöjä.
- Kytke valaisin pistorasiaan.
- Valaisinta voidaan käyttää pistorasia-ajastimella.
- Tee virtajohtoon "tippalenkki", jotta mahdollinen vesi ei valu pistorasiaan.

7. Lampun asennus ja ketjutus

Tärkeää: Varmista, että laite on sammutettu ennen lampun asennusta.

- Liitä virtajohto valaisimeen ennen kuin kytket pistokkeen seinään (valmistajan ohje).
- Asenna T5-loisteputki valaisinrunkoon ohjeen mukaisesti.

- Link Cable: ketjutuskaapelilla voit liittää jopa 10 valaisinyksikköä yhteen virtalähteeseen. Ketjutus voi sisältää myös Jungle Dawn LED BAR -valaisimen (valmistajan maininta).

8. LampGuardPro (suojaverkko) yhteensopivuus

LampGuardPro	Pituus	ProT5-malli	Teho
RALGP0	410 mm (16")	RARTP8S / RARTP8SA	8 W
RALGP1	660 mm (26")	RARTP14S / RARTP24	14 / 24 W
RALGP2	960 mm (38")	RARTP39	39 W
RALGP4	1260 mm (50")	RARTP54	54 W

9. Vianetsintä

Jos valaisin ei syty:

- Tarkista, että virta on päällä sekä pistorasiassa että valaisimessa (ja ajastimessa, jos käytössä).
- Tarkista, että pistoke ja mahdollinen sulake ovat kunnossa.
- Varmista, että valaisin on oikealle jännitteelle.
- Varmista, että lamppu on oikeaa tyyppiä, tehoa ja pituutta valaisimelle.
- Tarkista, että lamppu on asennettu oikein.

10. Puhdistus ja huolto

- Irrota pistoke seinästä ja anna valaisimen jäähtyä ennen puhdistusta.
- Pyyhi runko kevyesti kostealla liinalla.

11. Kierrätys ja käytöstäpoisto

Älä hävitä laitetta tai lamppeja sekajätteen mukana. Toimita valaisin, virtalähde ja lampunpidin sähkö- ja elektroniikkaromun keräykseen. Loisteputket (sis. elohopeaa) tulee toimittaa loisteputkien keräykseen.

Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten.