

Käyttöohje (FI)

Exo Terra T5 Terrarium Top – High-Performance Reptile UVB -valaisinrunko
(PT4255-PT4258)

Päivitetty: 12.02.2026

Tämä käyttöohje koskee Exo Terra T5 Terrarium Top -valaisinrunkoa. Lue ohje huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

1. Tuotekuvaus ja käyttötarkoitus

T5 Terrarium Top on tehokas T5-loisteputkelle tarkoitettu valaisinrunko, joka on kehitetty erityisesti Exo Terra Reptile UVB VHO T5 -putkille, mutta sitä voi käyttää myös muille saman teholuokan T5-putkille. Kiillotettu heijastin lisää valon/UVB:n ulostuloa ja elektroninen liitântälaite takaa tasaisen toiminnan (ei välkettä).

Huom: UVB ei läpäise lasia – valaisin tulee sijoittaa verkkokannen päälle tai sisäasennuksena ohjeen mukaan.

Keskeiset ominaisuudet

- Kiillotettu heijastin – lisää putken tuottoa (valmistajan mukaan jopa 2,5×)
- Laadukas elektroninen liitântälaite
- Mahdollisuus ketjuttaa useita valaisimia (enintään 10 kpl) erillisillä liitoskaapeleilla
- Ei välkkymistä – vähentää stressiä eläimillä
- Parannettu UVB:n “kantama” verrattuna heikompitehoisiin järjestelmiin

2. Mallit ja tekniset päämitat

Malli	Pituus	Teho (valaisin)	Yhteensopiva putki
PT4255	35 cm (14")	8 W	T5 lineaarinen, 8 W
PT4256	60 cm (24")	24 W	T5 lineaarinen, 24 W
PT4257	90 cm (35")	39 W	T5 lineaarinen, 39 W
PT4258	120 cm (47")	54 W	T5 lineaarinen, 54 W

Sähkö: EU 220–240 V, 50 Hz.

3. Turvallisuusohjeet

Noudata seuraavia ohjeita tulipalo-, sähköisku- ja palovammariskin vähentämiseksi:

- Älä katso suoraan valonlähteeseen (kuten et katsoisi aurinkoon).
- Laite ei ole vesitiivis ja se on suojattava vedeltä. Vain sisäkäyttöön. Ei kosteisiin tiloihin eikä akvaarion valaisinkannoksi.
- Kuumat pinnat: vältä koskettamista käytön aikana. Anna jäähtyä noin 15 min ennen putken vaihtoa, puhdistusta tai siirtämistä.
- Irrota pistoke seinästä, kun laite ei ole käytössä sekä ennen osien irrotusta/kiinnitystä ja ennen puhdistusta. Älä vedä johdosta – vedä pistokkeesta.

- Älä käytä laitetta, jos johto/pistoke on vaurioitunut tai jos laite on pudonnut/vaurioitunut.
- Käytä vain T5 lineaarisia loisteputkia ja aina valaisimeen merkittyä teholuokkaa vastaavia putkia.
- Varmista riittävä ilmanvaihto. Älä peitä valaisinta tai liitäntälaitetta.
- Valaisimen kotelon saa avata vain valtuutettu huolto/valmistaja.
- Irrota pistoke ennen minkäänlaista huoltoa terraariossa. Jos terraariossa/paludariumissa on vettä, irrota myös muut sähkölaitteet ennen kuin laitat kädet veteen.
- Jos jatkojohto on välttämätön, käytä riittävälle teholle mitoitettua johtoa ja sijoita se niin, ettei siihen kompastu.
- Tee "tippalengkki" virtajohtoon, jotta vesi ei valu pistorasiaan.

4. UVB:n sijoittelu terraariossa

Hyvä perusidea on tämä: eläimellä pitää olla sekä "paistattelupuoli", jossa UVB on voimakkainta, että viileämpi/varjoisempi puoli, jossa UVB:tä on vähemmän. Näin eläin voi itse valita sopivan paikan. Varjoa saat helposti kasveilla ja sisustuksella.

Monilla lajeilla UV-valo toimii parhaiten yhdessä lämmön kanssa. UV-valon lisäksi voi olla hyödyllistä käyttää lämmittävää spottia (esim. halogeeni/hehkulamppu) eläimen paistattelupaikan yllä.

5. Asennus verkkokannen päälle (yleisin)

- Pura pakkaus ja tarkista, ettei valaisin tai johto ole vaurioitunut.
- Asenna oikean teholuokan T5-putki: työnnä putken molempien päiden 2 nastaa samanaikaisesti pidikkeisiin ja käännä putkea varovasti $\frac{1}{4}$ kierros, kunnes se lukittuu.
- Aseta valaisin terraarion verkkokannen päälle siten, että valo ja UV pääsevät läpi. UVB ei läpäise lasia.
- Liitä virtakaapelin liitin valaisimen liittimeen.
- Kytke pistoke seinään.

Useampi valaisin: Voit ketjuttaa valaisimia erillisellä Interconnection Cable -kaapelilla (PT4260, myydään erikseen) – enintään 10 valaisinta yhden ajastimen taakse.

6. Sisäasennus perforoituun alumiiniseen tuuletuslistaan

Tätä asennustapaa varten tarvitaan erilliset kiinnitysklipsit (PT4259, myydään erikseen).

- Merkitse asennuskohta listaan molemmista päistä (esim. vahakynällä).
- Sijoita klipsit noin 5 cm sisäänpäin valaisimen päistä ja merkitse porauskohdat.
- Poraa reikä tuuletuslistaan merkittyyn kohtaan (klipsin reiän kokoinen).
- Kiinnitä klipsit pultilla ja mutterilla (ei sisälly) ja tarvittaessa prikoilla.
- Napsauta valaisin klipseihin ja varmista tukeva kiinnitys.
- Asenna T5-putki, liitä virtakaapeli ja kytke pistoke seinään.

7. Sisäasennus puiseen vivaarioon

Puuvivaarioon asennukseen tarvitaan kiinnitysklipsit (PT4259, myydään erikseen).

- Merkitse valaisimen paikka vivaarion kannen sisäpuolelle (molemmat päät).
- Sijoita klipsit noin 5 cm sisäänpäin valaisimen päistä ja merkitse ruuvikohdat.
- Kiinnitä klipsit mukana tulevilla ruuveilla. Varmista, että ruuvit ovat lyhyemmät kuin kannen paksuus.
- Napsauta valaisin klipseihin, asenna T5-putki, liitä virtakaapeli ja kytke pistoke seinään.

8. Huolto ja puhdistus

Pyyhi valaisin ajoittain kostealla liinalla pölyn ja mineraalijäämien poistamiseksi. Irrota pistoke seinästä ennen puhdistusta ja nosta valaisin pois terraariosta. Älä käytä voimakkaita pesuaineita. Varmista, että kaikki pinnat ovat kuivat ennen virran kytkemistä.

UVB-teho heikkenee ajan myötä.

Valmistaja suosittelee tarkistamaan UVB-ulostulon noin 1 vuoden käytön jälkeen.

9. Vianetsintä (perus)

Jos putki ei syty, kun painat ON/OFF-painiketta, tarkista seuraavat:

- Valaisin → pistorasia: kaikki liitännät kunnolla kiinni.
- Jos käytössä on ketjutus: tarkista liitoskaapelin liitokset valaisimien välillä.
- T5-putki: nastat oikein urissa ja putki käännetty lukkoon.

10. Takuu ja kierrätys

Tuotteella on 2 vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille ostopäivästä lukien (ostotosite vaaditaan). Takuu rajoittuu korjaukseen tai vaihtoon eikä kata välillisiä vahinkoja tai väärinkäytöstä johtuvia vaurioita.

WEEE: toimita laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräykseen paikallisten määräysten mukaisesti.

Lisävarusteita (myydään erikseen): PT4259 Mounting Clips, PT4260 Interconnection Cable (60 cm), PT4270 (30 cm), PT4261 virtajohto (200 cm), PT4269 interconnection adapter.

Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten.